

## Tastenbedienung

### Fest programmierte Funktionstasten

	Telefonoberfläche anzeigen		Mailbox aufrufen
	Konfigurationsmenü und Anwendungen aufrufen		Anruflisten aufrufen
	Lautsprecher ein-/ausschalten		Telefonbuch aufrufen
	Headset ein-/ausschalten		Anrufumleitung programmieren und ein-/ausschalten
	Lautstärke lauter einstellen		Konferenz einleiten
	Lautstärke leiser einstellen		Gespräch übergeben
	Mikrofon aus-/einschalten		Gespräch halten

### Situationsabhängige Softkeys



Das OpenScape Desk Phone IP 55G hat vier Softkeys, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten. Der "Mehr..."-Softkey (wenn vorhanden) ermöglicht weitere Funktionen.

### Navigation Keys

^ drücken: Nach oben blättern  
 Gedrückt halten: Zum Listenanfang springen  
 ↵ drücken: Funktion abbrechen, Zeichen links vom Cursor löschen, eine Menüebene nach oben springen  
 OK drücken: Eingabe bestätigen oder Aktion ausführen  
 > drücken: In der Registerzeile nach rechts bewegen  
 v drücken: Nach unten blättern  
 Gedrückt halten: Zum Listenende springen

### Funktionen der Wähltastatur

# gedrückt halten um das Telefon zu sperren/entsperren  
 \* gedrückt halten um den Klingelton ein-/auszuschalten

## Display-Symbole

### Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet

### Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Die Verbindung ist aktiv
	Sprachverbindung mit hoher Qualität (G.722)
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Die Sprachverbindung ist gesichert
	Die Sprachverbindung ist ungesichert

### Spezielle Display-Symbole

Symbol	Erläuterung
	Rufton ist ausgeschaltet
	Anrufschutz ist eingeschaltet
	Telefonsperre ist eingeschaltet
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt
	Fernwartung ist aktiviert

# OpenScape Desk Phone IP 55G



## Schnelleinstieg (ICON-Variante)

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG  
 Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland  
 Alle Rechte vorbehalten.  
 Sachnummer: A31003-D5500-U103-1-19

unify.com

## OpenScape Desk Phone IP verwenden




### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen und  drücken.



### Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

- (Hörer abheben und) Softkey "Redial" drücken.


### Aus Anrufliste wählen

1.  drücken.
2.  drücken, um zwischen den Anruflisten-Registern zu wechseln.
3. Gewünschte Nummer auswählen und  drücken.

### Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  drücken, oder
- über Headset:  drücken, oder
- Softkey "Accept" drücken.




### Weiterleitung bei Läuten

1. Softkey "Deflect" drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.





### Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen:  erneut drücken.

### Konferenz einleiten


1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,  drücken. Sie hören das Freizeichen. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
  3. Wenn mit B verbunden,  drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben

1. Während eines Gesprächs  drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Sie können dann entweder:  drücken, während es läutet, oder abwarten bis B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann  drücken.

Das Gespräch mit Teilnehmer A wurde an B übergeben.

### Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten


-  drücken und auflegen.

## OpenScape Desk Phone IP verwenden



### Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.



### Während des Gesprächs auf Headset umschalten

-  drücken.

### Während eines Gesprächs Mikrofon stummschalten

-  drücken. Solange das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet die Taste.
-  erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



### Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken, oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken, oder
- Softkey "Disconnect" drücken.

### Mailbox abfragen

1. Hörer abheben oder  drücken.
2.  drücken. Die Mailbox wird angerufen.





### Anrufumleitung programmieren

1.  drücken.
  2. Softkey "Umleitung bearb." drücken.
  3. Anrufumleitungstyp (ohne Bedingung, Besetzt, Nichtmelden) wählen.
  4. Softkey "Ziel eingeben" drücken.
  5. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
- Eine Anrufumleitung für alle Anrufe ist nun eingerichtet und aktiviert.

### Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.

### Funktion auf Taste programmieren \*

1. Die gewünschte programmierbare Taste drücken. Die LED leuchtet.
2. "Normal" wählen und  drücken.
3. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
4. Wenn erforderlich, die Beschriftung und zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
5. Softkey "Speichern & Beenden" drücken. Die gewünschte Funktion ist nun eingerichtet und die LED erlischt.
6.  drücken, um zur Telefonoberfläche zurück zu kehren.

\*) Verwenden Sie zum Programmieren am besten das Web Based Management oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

## Programmierbare Funktionen (Beispiele)

Funktion	Erläuterung
Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitanrufs während eines Gesprächs
Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
Anrufaufzeichnung	Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachrekorder auf
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus
Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Mobilität	Login/Logoff für Mobile-User
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abrechnen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung
Telefonbildschirm anzeigen	Zeigt das Display im Ruhezustand bzw. mit einer bestehenden Verbindung an
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer